

# Сканер HP Designjet HD Pro

## Технические характеристики

### Сканирование

Скорость сканирования До 15 см/с (цветной режим, 200 т/д); До 33 см/с (черно-белый режим, 200 т/д)

Разрешение при сканировании, оптическое 1200 т/д

Максимальный размер области сканирования (планшет) 1067 мм (ширина)

### Копирование

Настройки копира Выбор исходного документа; обрезка изображений и предварительный просмотр выравнивания; яркость; насыщенность и управление RGB; настройка точек черного и белого; резкость/размытие; зеркальное копирование; увеличение/уменьшение; масштабирование; нарезка больших изображений; раскладка нескольких изображений на листе; учет; групповые задания; создание многостраничных файлов PDF

### Носители

Управление бумагой Прямой проход бумаги для сканирования листовых и картонных оригиналов; регулируемый прижим для тонких носителей

Типы Неабразивная бумага, пергаментная бумага, майлар, сепия, светокопирующая бумага, пластмасса, пленка, слоистая пластмасса, панели из пенопласта, картон, газетная бумага, вощеная бумага (запрещены к использованию: фанера, каменные плиты, металлические листы, абразивные, загрязненные, деформированные, отделанные металлом, обожженные и прозрачные материалы, в том числе с острыми краями)

Толщина 15 мм

### Память

Стандартная 2 Гб

Жесткий диск Стандартно, 500 Гбайт

### Подсоединяемость

Интерфейсы (стандартно) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Скоростной порт USB 2.0

Драйверы, входящие в комплект поставки Драйверы Windows для совместимых принтеров HP Designjet

### Условия работы

Температура эксплуатации От 5° до 40°С

Температура хранения От -25 до 55°С

Рекомендуемая рабочая влажность Влажность 20-80%

Влажность при хранении 0 – 95% относительной влажности

### Акустика

Звуковое давление 47 дБ (по шкале A)

Мощность звука 6,8 Б (по шкале A)

### Размеры (ш х г х в)

Принтер 1510 x 1370 x 720 мм

В упаковке 1500 x 680 x 710 мм

### Вес

Принтер 71 кг

В упаковке 90 кг

### Потребляемая мощность

Максимум 90 Вт (сканирование); 80 Вт (режим готовности); менее 3 Вт (спящий режим);

Требования к питанию Напряжение на входе (автоматическое переключение): 100 – 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц, 5 А (максимум)

### Сертификация

Безопасность ЕС (соответствие директивам LVD и EN 60950-1); Россия (EAC)

Электромагнитная Соответствие стандартам для информационного оборудования класса А: ЕС (директива по ЭМС), Россия (EAC)

## Информация о заказе

### Продукт

G6H51A Сканер HP Designjet HD Pro

### Комплектация

G6H51A Сканер HP Designjet HD Pro; подставка; сенсорный экран с панелью управления; краткое руководство; плакат с инструкциями по настройке; ПО для копирования и сканирования; 2 кабеля Ethernet; шнур питания

### Услуги (Care Pack)

**U4TR6E:** гарантия HP на обслуживание оборудования для сканеров Designjet HD Pro с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 2 года

**U4P55E:** гарантия HP на обслуживание оборудования для сканеров Designjet HD Pro с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года

**U4P56E:** гарантия HP на обслуживание оборудования для сканеров Designjet HD Pro с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет

**U4P57PE:** послегарантийное обслуживание оборудования для сканеров Designjet HD Pro с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 1 год

**U4P58PE:** послегарантийное обслуживание оборудования для сканеров Designjet HD Pro с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 2 года

### Гарантия

Гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

### Поддерживаемые принтеры

Серия HP Designjet T520 ePrinter  
Серия принтеров HP Designjet T790 ePrinter  
Принтер HP Designjet T795 серии ePrinter  
Принтеры HP Designjet T920 серии ePrinter  
Серия принтеров HP Designjet T1300 ePrinter  
Принтеры HP Designjet T1500 серии ePrinter  
Серия принтеров HP Designjet T2500 eMultifunction  
Промышленное МФУ HP Designjet T3500 Production  
Серия принтеров HP Designjet T7100  
Промышленный широкоформатный принтер HP Designjet T7200 Production  
Серия фотопринеров HP Designjet Z2100  
Фотопритеры серии HP Designjet Z3200 PostScript  
Фотопритер HP Designjet Z5200  
HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter  
Промышленный широкоформатный принтер HP Designjet Z6200 Photo Production  
Широкоформатный принтер HP Designjet Z6600 линейки Production  
Широкоформатный фотопритер HP Designjet Z6800 линейки Production  
Серия принтеров HP Designjet 500  
Серия принтеров HP Designjet 510  
Серия принтеров HP Designjet 1050C/1055CM  
Серия принтеров HP Designjet 4000/4020  
Серия принтеров HP Designjet 4500/4520  
Принтер HP Designjet 5100  
Серия принтеров HP Designjet 5500  
Серия принтеров HP Designjet T610/T620  
Серия принтеров HP DesignJet T770  
Серия принтеров HP Designjet T1100  
Принтеры серии HP Designjet T1120  
Серия принтеров HP DesignJet T1200  
Серия принтеров HP Designjet T2300 eMultifunction



Более подробная информация содержится на сайте <http://www.hp.com/go/DesignjetHDProScanner>

Более подробную информацию о материалах и размерах широкоформатных носителей HP см. по адресу <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

4AA5-1487RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Июль 2014

